

 **TEHDASVALO**

OPAS KIILA

Varaosapaketit



- Varaosapaketti sisältää valaisimen kaikki sähköiset komponentit valmiina asennuspellille kasattuna.
- Vaihto tapahtuu helposti vaihtamalla uusi asennuspelti vanhan tilalle.
- Akku voidaan vaihtaa erikseen, koska akun käyttöikä on muita komponentteja lyhyempi.
- Kytkenä: -0- 5 x 2,5 mm²
- Suojausluokka: I (230V mallit) / III (24V mallit).

KIILA varaosapaketit

Varaosan tuotenumero	Soveltuu valaisimeen	Ottoteho	Jännite	Versio	Osoitteellinen	Ta
LED A 26 V1	LED A 26 x1 LED A 26 x2	3W	10-40V AC/DC	Keskusakusto	Ei	-30...+40°C
LED T 26 V1	LED T 26 x1 LED T 26 x2	3W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	-30...+40°C
LED T 26 V5	LED T 26 x5 LED T 26 x6	6W	230V AC	CPS100- keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C
ALE D 26 V1	ALE D 26 x1 ALE D 26 x2	5W	230V AC	Valaisinkohtainen akku	Ei	0...+40°C
LED T 26 V7	LED T 26 x7 LED T 26 x8	6W	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C
LED T 26 V9	LED T 26 x9 LED T 26 X92	4W	230V AC	CPS300-valvonta + valaisinkohtainen akku	Kyllä	-30...+40°C
YLE D 26 V1	YLE D 26 x1	10W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	-30...+40°C
YLE D 26 V2	YLE D 26 x2	16W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	-30...+40°C
YLE D 26 V5	YLE D 26 x5	10W	230V AC	CPS100- keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C
YLE D 26 V6	YLE D 26 x6	16W	230V AC	CPS100- keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C

